

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Как подключить сетевой инвертор Deye к Wi-Fi

Серии SUN-70/75/80/90/100/110 K-G03 и другие сетевые инверторы Deye с Wi-Fi-логгером. После подключения Вы будете видеть выработку станции в телефоне, а мы — помогать Вам удалённо.

Что подготовить

- **Домашний Wi-Fi 2,4 ГГц.** Логгер не видит сети 5 ГГц. Если у роутера одно имя сети на два диапазона — на время настройки отключите 5 ГГц.
- **Пароль от Wi-Fi.** Без пробелов в начале и в конце, латиница и цифры. Русские буквы и символы «№», «€» логгер не принимает.
- **Телефон рядом с инвертором.** Настройка идёт по Wi-Fi логгера, поэтому нужно стоять в 1–2 метрах от инвертора.
- **Серийный номер логгера (S/N).** 10 цифр на наклейке самого Wi-Fi-модуля, рядом обычно есть QR-код.

Способ 1. Через приложение

Основной способ — быстрее и не требует браузера. Инвертор должен быть включён (экран горит), Wi-Fi-логгер вставлен в разъём на корпусе.

SOLARMAN SMART

1. Установите приложение **Solarman Smart** и зарегистрируйтесь по e-mail.
2. Нажмите «+» → **Создать объект**. Укажите название, адрес, мощность станции и тип — «Сетевая».
3. На шаге «**Добавить устройство**» отсканируйте QR-код на логгере или введите его S/N вручную.
4. Приложение предложит настроить сеть: выберите Вашу сеть 2,4 ГГц и введите пароль.
5. Дождитесь сообщения об успешном подключении и вернитесь на главный экран.

DEYE CLOUD

1. Установите приложение **Deye Cloud** и зарегистрируйтесь.
2. Нажмите «+» → **Add Plant** (Добавить станцию), заполните данные объекта.
3. Выберите **Add Logger** и отсканируйте QR-код на Wi-Fi-модуле.
4. Пункт **Network Configuration** — укажите сеть 2,4 ГГц и пароль.
5. Станция появится в списке; данные обновляются раз в 5–10 минут.



Solarman Smart
home.solarmanpv.com



Deye Cloud
deyecloud.com

Наведите камеру телефона на нужный QR-код — откроется страница с ссылками на App Store и Google Play. Достаточно одного приложения.

Способ 2. Через Wi-Fi логгера и браузер

Используйте, если приложение не находит логгер или Вы меняете пароль Wi-Fi. Настройка идёт прямо в браузере телефона или ноутбука.

1. В настройках Wi-Fi телефона найдите сеть **AP_XXXXXXXXXX** — цифры совпадают с S/N логгера. Подключитесь к ней.
Пароль сети: у новых логгеров **12345678**, у старых пароля нет. Точный пароль указан на наклейке модуля.
2. Телефон предупредит, что «интернет недоступен» — это нормально, оставайтесь в этой сети.
3. Откройте браузер и введите адрес **10.10.100.254**
4. Логин **admin**, пароль **admin** (на некоторых логгерах — **12345678**).
5. Откройте раздел **Wizard** или **Настройка сети**, нажмите **Search** — появится список сетей. Выберите свою.
6. Введите пароль от Wi-Fi, нажмите **Next** → **Complete** / **Сохранить**.
7. Логгер перезагрузится за 30–60 секунд, его собственная сеть AP_ исчезнет — значит, он подключился к Вашему роутеру.

Сброс логгера кнопкой Reset. Кнопка находится на торце Wi-Fi-модуля, нажимается скрепкой. Короткое нажатие **1–3 секунды** — перезагрузка. Удержание **5–10 секунд** — сброс настроек Wi-Fi (S/N и привязка к аккаунту сохраняются), после этого повторите настройку заново. Удержание дольше 10 секунд — полный сброс к заводским настройкам; делайте его только по просьбе техподдержки.

Частые проблемы

Что происходит	Что делать
Сеть AP_XXXXXXXXXX не появляется в списке	Проверьте, что инвертор включён и логгер вставлен до упора. Подойдите ближе. Нажмите Reset на 1–3 секунды и подождите минуту.
Страница 10.10.100.254 не открывается	Отключите мобильный интернет и VPN на телефоне, введите адрес без «https://». Попробуйте другой браузер или ноутбук.
Своей сети нет в списке при поиске	Скорее всего сеть работает в 5 ГГц или скрыта. Включите отдельную сеть 2,4 ГГц с видимым именем из латинских букв.
Пароль введён, но подключение не проходит	Проверьте раскладку и лишние пробелы. Смените тип шифрования роутера на WPA2-PSK (не WPA3, не «смешанный»).
Приложение пишет «устройство офлайн»	Подождите 10–15 минут после настройки. Проверьте, что роутер включён и станция работает днём. Ночью инвертор выключается — это норма.
Данные приходят с задержкой или пропусками	Слабый сигнал у инвертора. Перенесите роутер ближе или поставьте усилитель Wi-Fi.
Сменили пароль домашнего Wi-Fi	Настройку нужно повторить — Способ 2 с новым паролем. Заново регистрировать станцию не требуется.



ТЕХПОДДЕРЖКА САНХОРС

Не получилось с первого
раза — не подбирайте
настройки наугад,
позвоните нам.
Подключим удалённо.

8 (800) 201-76-60

info@sunhors.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Стахановского, 29а, оф. 311/1