Регистратор данных Deye

DL1000B-WIFI/4G/ETH



Простой монтаж

- Подключи и работай — без сложной настройки

Стабильный сбор данных

- Автодозагрузка данных после потери связи
- Обновление данных раз в минуту

Гибкое обслуживание

- Локальное и удалённое обновление OTA
- Удалённый мониторинг и управление
- Диагностика состояния связи

Надёжное и защищённое соединение

- Высоконадёжная беспроводная часть
- Шифрование передаваемых данных
- Локальный режим приложения через Bluetooth

Модель	DL1000B-WIFI
WIFI	
Диапазон рабочих частот	2400~2500MHz
Мощность передатчика	802.11b: +14…+18 дБм (при 11 Мбит/с)
	802.11g: +13…+16 дБм (при 54 Мбит/с)
	802,11n:+11dBm±14dBm(@HT20,MCS7)
Антенна	Встроенная антенна
BLE	
Протоколы	BLE 5.3
Диапазон рабочих частот	2400~2500MHz
Мощность передатчика	MAX: 18dBm
Аппаратная часть	
Интерфейс данных	USB
Напряжение питания	DC 5V
Потребляемая мощность	1.5W
LED	NET LED
	COM LED
Рабочая температура	-40 to +65°C
Рабочая влажность	10–90 % (без конденсации)
Температура хранения	-45 to +90°C
Влажность хранения	<40%
Степень защиты	IP65
Размеры (Ш×Г×В)	116,6 мм×70,5 мм×30,5 мм
Программная часть	
Скорость последовательного порта	По умолчанию: 9600 бит/с
Интервал сбора данных	По умолчанию: 1 мин (1–30 мин на выбор)
Настройка пользователем	AT-команды
	Настройка через локальную веб-страницу
	Удалённый сервер
OTA	Локальное OTA
	Удалённое OTA
Прочее	Управление в реальном времени, дозагрузка данных

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
Address: No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn

Модель	DL1000B-4G
4G	
AERA	EMEA
LTE-FDD	B1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD	B38/40/41
GSM	B2/3/5/8
Антенна	Встроенная антенна
BLE	
Протоколы	BLE 4.2
Мощность передатчика	MAX: 18dBm
Аппаратная часть	
Интерфейс данных	USB
Напряжение питания	DC 5V
Потребляемая мощность	3.5W
LED	NET LED
	COM LED
SIM	Nano SIM
Рабочая температура	-30 to +70°C
Рабочая влажность	10–90 % (без конденсации)
Температура хранения	-40 to +85°C
Влажность хранения	<40%
Степень защиты	IP65
Размеры (Ш×Г×В)	116,6 мм×70,5 мм×30,5 мм
Программная часть	
Скорость последовательного порта	По умолчанию: 9600 бит/с
Интервал сбора данных	По умолчанию: 1 мин (1–15 мин на выбор)
Настройка пользователем	AT-команды
	Удалённый сервер
OTA	Удалённое OTA
Прочее	Управление в реальном времени, дозагрузка данных

Технические характеристики
www.deyeinverter.com

Модель	DL1000B-ETH
ETH	
Скорость	10M/100M
Макс. дальность связи	100 м (прямая видимость)
WiFi	
Диапазон рабочих частот	2400 - 2483.5MHz
Протокол связи	IEEE 802.11b/g/n
Мощность передатчика	19,5 дБм@11b, 1 Мбит/с 19,5 дБм@11b, 11 Мбит/с 18 дБм@11g, 6 Мбит/с 14 дБм@11g, 54 Мбит/с 18 дБм@11n, HT20, MCS0 13 дБм@11n, HT20, MCS7 18 дБм@11n, HT40, MCS0 13 дБм@11n, HT40, MCS7
BLE	
Протоколы	BLE 4.2
Мощность передатчика	MAX: 9dBm
Аппаратная часть	
Интерфейс данных	USB
Напряжение питания	DC 5V
Потребляемая мощность	1.5W
LED	NET LED
	COM LED
Рабочая температура	-40 to +65°C
Рабочая влажность	10–90 % (без конденсации)
Температура хранения	-45 to +85°C
Влажность хранения	<40%
Степень защиты	IP65
Размеры (Ш×Г×В)	116,6 мм×70,5 мм×30,5 мм
Программная часть	
Скорость последовательного порта	По умолчанию: 9600 бит/с
Интервал сбора данных	По умолчанию: 1 мин (1–30 мин на выбор)
Настройка пользователем	AT-команды
	Удалённый сервер
OTA	Удалённое OTA
Прочее	Управление в реальном времени, дозагрузка данных

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Deye
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
Address: No. 26 South Yongliang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.